

# STARTFLASH 120.24.CNT

Art. code 073616

De **STARTFLASH 120.24 CNT** is de eerste CoNnected lader/starter met Inverter technologie. Deze zeer krachtige lader/starter, 120 A, start of laadt probleemloos al uw 6, 12, of 24 V Loodzuur en Lithium accu's. De **STARTFLASH 120.24 CNT** ondersteunt uw accu, garandeert een perfect gestabiliseerde spanning tijdens diagnoses en een optimale laadkwaliteit tijdens het onderhoud van de meest moderne accu's. De **STARTFLASH 120.24 CNT** start ieder type voertuig, van lichte voertuigen tot vrachtauto's, en is volledig in te stellen naar uw persoonlijke wensen dankzij de USB + SMC aansluitingen.

## 4 GEBRUIKSMODULES

- **Laad Module** : voor het opladen van lood (verzegeld, vloeibaar, AGM...) of lithium (LiFePO4) start-accu's.
- **Voeden | BSU** : voorziet in de energie-behoeften tijdens de diagnose-fase van een voertuig.
- **Start Module** : voor het opstarten van voertuigen die zijn uitgerust met een 12V of 24V loodzuur accu (verzegeld, vloeibaar of AGM) of een Lithium (LiFePO4) accu.
- **Test Module** : hiermee kunt u de staat van de accu controleren, en het starten van het voertuig en de werking van de dynamo evalueren.

## 100% CONNECTED

- Toevoegen, verwijderen, of wijzigen van modules en laadprofielen via USB.
- Importeren van vooraf gedefinieerde instellingen voor verschillende laad-toepassingen.
- Het opslaan van de gebruiksgeschiedenis en de laadgegevens op een USB stick en het verwerken hiervan in een spreadsheet.
- Het aansluiten van aanvullende modules (printer, bar-code lezer enz.) met de speciale aansluiting (SMC : Smart Module Connector).

## AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz) en Lithium (LFP) accu's.
- Specifieke laadcurve in **8 stappen** (loodzuur accu's) of in **9 stappen** (LFP accu) zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

## KRACHTIGE INVERTER STARTER

- **300 A starter** voor lichte voertuigen, campers, bedrijfsauto's, busjes, trekkers, vrachtauto's, bussen.
- De Inverter Starter garandeert snel en veilig laden : enkele seconden voorladen is voldoende om veilig en zonder spanningspiek te starten.

## GEAVANCEERDE TECHNIEKEN & FUNCTIES


- De «**Auto-Detect**» functie start automatisch een laadprocedure op wanneer er een accu aan de lader wordt aangesloten.
- De «**Auto-Restart**» functie start automatisch weer op na een stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- **Controle en ijkijng van de kabels.**
- Tot **12 laadprofielen** beschikbaar, waaronder het profiel Easy voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten loodzuur accu's.

## 100% VEILIG IN GEBRUIK


- **Beveiligt de boord-elektronica van het voertuig** : beveiliging tegen kortsluiting, polariteitsinversie en overladen. Anti-vonk systeem.
- Dankzij de **verwisselbare zekering** is het apparaat beveiligd tegen de gevolgen van verkeerde handelingen.
- De **temperatuur-sensor** beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.



Geleverd met kabels  
(5 m - 35 mm²)



- OLED scherm  
- Intuïtieve bediening met draaiknop  
- Beschikbaar in 22 talen



## ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

geschikte kabels



LADEN							START											
50 / 60 Hz	V	W	I max	25°C @100%	40°C @100%	TRACTIE ACCU'S	1V/C	0V/C	AUTO START	IP	mm	kg	A	m				
85-265 V AC	6/12/24V	3500 W	110 V 24 V	100 A 50 A	75 A 50 A	55 A 50 A	20 < 1200 Ah	•	110 V 230 V	6-12-24 V 24 V	150 A 300 A 200 A	150 A 300 A 300 A	•	IP 20	322 x 251 x 406	13.9	150 A (x2)	2.5 m